

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PKMM 10 Mini-Kohlenmonoxid-Warmmelder

- Kohlenmonoxidmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt
- Kohlenmonoxidmelder warnen, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist und schützen vor dieser Gefahr und den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxidvergiftung. CO ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos und tödlich
- Nach EN 50291-1: 2010 + A1:2012
- Einfache und problemlose Montage
- 24 Stunden Schutz
- Testschalter
- Stiller Alarm Funktion
- Batterie 3 VDC / CR17335 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar
- Batterielebensdauer 10 Jahre
- Niedrige Batteriestandsanzeige
- 3 Jahre Garantie
- Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010
- Umgebungstemperatur: -10° C bis 40° C
- Luftfeuchtigkeit: 30 bis 95 %
- Rauch-Sensor: Elektromechanisch
- Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 1 m
- Raumgröße: 20 bis 40 m<sup>2</sup>
- Abmessung: 45 x 80 x 32 mm
- **Hinweis:** Montage durch Mini-Montagekit (Art.-Nr. 05105369, ID-Nr. 056002) möglich, aber hängen Sie den Alarm auf die mitgelieferte Schraube und drücken Sie den POWER-Knopf, um den Melder vorher zu aktivieren.



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE
05105368	056001	PKMM 10	1 / 40